

## SM10压力传感器



### 应用

- 工业和汽车业应用领域中集成电路板时, 用于气体介质的压力传感器

### 特点

- 按照客户要求的压力范围, 1至12 bar之间; 用于电路板的锡焊接触件或压入件
- 用于相对压力应用
- 按照客户要求提供压力和电气接口、O形密封环
- 满足最高的电磁兼容性要求

### 技术参数

#### SM10

标称压力	1至12 bar
压差	相对
断裂压力	2x标称压力
电源电压	5 V或8至32 V
输出信号	模拟
精确度 (-20至100 °C)	≤ ± 1.0 %
工作温度	-40至125°C
防护等级	IP00
电气连接	用于电路板的锡焊接触件或入件

希望得到的详细信息?

ETO GRUPPE

info@etogruppe.com